

PA-4500DX Bruttopreis (EVP): CHF 1851.00

Bestellnummer: 1001397

4-Zonen-Multifunktionsverstärker, 4 x 500 W, 2 x 1000 W

4-Zonen-Multifunktionsverstärker

in Class-D-Technik mit DSP und professionellen Features für universelle "Multiroom"-Beschallungsanwendungen. Zusatzfunktionen powered by PASCAL. Übersichtlich gestaltete grafische HTML5-Benutzeroberfläche mit umfangreichen Funktionen. Komfortable Bedienung per Webbrowser unabhängig vom verwendeten Endgerät (PC, Mac, iOS, Android, etc.).

- $4 \times 500 \text{ W} (4 \Omega)$, $4 \times 400 \text{ W} (8 \Omega) \text{ oder } 2 \times 1000 \text{ W} (100 \text{ V})$
- 100-V- oder 4/8-Ω-Betrieb
- 4 analoge Eingänge Mic/Line über Schraub-/Steckverbindung (sym.) oder Cinch-Buchsen
- 1 digitaler Ein-/Ausgang über Cinch-Buchsen S/PDIF
- 4 Ausgänge (4/8 Ω) oder 2 Zonen-Ausgänge (100 V) über Schraub-/Steckverbindung
- GPIO-Schnittstelle f
 ür Remote-Volume und St
 ändby
- Netzwerkanschluss per LAN oder WLAN
- Komfortable Bedienung und Konfiguration über HTML5-Benutzerschnittstelle
- Hoch-/Tiefpass mit verschiedenen Filtern
- Parametrischer Equalizer
- Ausgang mit separaten FIR-Filtern
- Lautsprechertreiber-Abgleich 10 ms
- Umschaltbare Ausgangsphase
- Einstellbarer Kompressor/Limiter
- · Einstellbares Delay
- Eingänge mischbar
- Talkover mit Prioritätsrouting
- Eingebauter Sinus-Rauschgenerator
- Parametrischer 5-Band-Equalizer für Eingang
- · Kurzschluss-, Gleichspannungs-, Unterspannung-, Temperatur- und Überlastungsschutz

Hinweis: Nach erstmaligem Einschalten ist die Firmware auf die Mindest-Version 1.6.4 zu aktualisieren.

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Im Betrieb liegt an den Lautsprecheranschlüssen berührungsgefährliche Spannung bis 100 V an. Alle Anschlüsse nur bei ausgeschaltetem Verstärker vornehmen bzw. verändern. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich $0-40\,^{\circ}\text{C}$).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.















PA-4500DX

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754429268
Nettogewicht	7,85 kg
100 V	1
Niederohm	1
DSP	1
WLAN	1
Innen	1
Ausgangsleistung, gesamt	2000 W
Nennleistung	2000 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	4 x 500 W
Leistung an 8 Ω	4 x 400 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	2 x 1000 W
Leistung an 70 V	-
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangsimpedanz	-
Kanäle	5
Zonen	4
Eingänge	1,2 V, sym. (Line), 1,9 mV, sym. (Mic)
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	-
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	ja
Klangregelung Tiefen	per DSP
Klangregelung Mitten	per DSP
Klangregler Höhen	per DSP
Störabstand	> 106 dB
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	< 0,05 %
Phantomspeisung	-
Stromversorgung	~ 100-240 V/50-60 Hz/350 W
Netzspannung	~ 100-240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	350 W, 1/8 Ausgangsleistung
Leistungsaufnahme Standby	< 0,5 W
Ruhestrom	
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	=
Stromstärke (evtl. alternativ)	
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	484 mm
Höhe	89 mm
Tiefe	322 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	7,3 kg
Anschlüsse	4 x Cinch Line Stintatib-/Steckanschlüsse
Allscillusse	(Mic/Line)2 x Cinch (Digital in/out)
	Schraub-/Steckanschlüsse GPIO
	Schraub-/Steckanschlüsse Lautsprecher□□□□1
Varma alum aama (a. (B.:: U.:: L.)	RJ45 Netzwerkanschluss
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,4 x 0,185 x 0,56 m
Bruttogewicht	9,3 kg
Nettogewicht	7,85 kg