MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

TG-10STX/1

Bruttopreis (EVP): CHF **479.40**

Bestellnummer: 173730

16-Kanal-PLL-Funksender

16-Kanal-PLL-Tour-Guide-System, 863-865 MHz

- Mit umfangreichem Zubehör
- Reichweite bis zu 60 m
- Bis zu drei Funksender können parallel betrieben werden
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU



16-Kanal-PLL-Funksender

- 2 Eingänge (CH1/CH2) über rückwärtige Kombi-Buchsen, mit Pegelreglern
- 1 Eingang (CH3) über 6,3-mm-Mono-Klinkenbuchse
- Kopfhörerausgang stufenlos regelbar
- 2 Loop-Ausgänge
- Phantomspeisung zuschaltbar

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Herstellerinformation
JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

TG-10R/1	EmpfÃ¤nger 16K Tour-Guide-System 863-865
MD-306	Stereo-KopfhÃ¶rer 50 mW 20-20000Hz

MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

TG-10STX/1

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754229424
Nettogewicht	1,415 kg
Multi-Frequenz	1
Allgemeine Daten	
Art	Tour-Guide-System-Funk-Sender
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Audio-Frequenzbereich	40-15000 Hz
Kanäle	2
Klirrfaktor	-
Dynamik	-
Latenz	-
HF-Rauschabstand	-
Betriebsdauer	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	
Sendeleistung	-
Reichweite	60 m
Stromversorgung Sender	über beil. Netzteil
Breite Sender	214 mm
Höhe Sender	45 mm
Tiefe Sender	240 mm
Gewicht Sender	1,3 kg
Anschlüsse Sender	2 x Kombi-Buchse (Eingang CH1/CH2),1 x 6,3-mm-Mono-Klinkenbuchse (Eingang CH3), 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse (Kopfhörer),2 x 6,3-mm-Mono-Klinkenbuchse (Loop-Ausgänge)
Empfängerdaten	-
Audiosignal Empfänger	-
Stromversorgung Empfänger	-
Breite Empfänger	-
Höhe Empfänger	-
Tiefe Empfänger	-
Gewicht Empfänger	-
Anschlüsse Empfänger	-