

## MXT-52MP3

Bestellnummer: 176790

Bruttopreis (EVP): CHF **271.00**

### Mischpult mit integriertem MP3-Spieler

**Mischpult mit integriertem MP3-Spieler**  
für die Unterputz-Wandmontage


- 2 symmetrische Mikrofon/Line-Eingänge (XLR) mit Gainregler und zuschaltbarer Phantomspeisung
- 2 Line-Eingänge (Cinch L/R)
- 1 Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke)
- Integrierter MP3-Spieler mit USB-Schnittstelle und SD/MMC-Card-Slot, inklusive Fernbedienung
- Alle Eingänge mit Pegelregler
- Ausgang mit 2-fach-Klangregelung und Pegelregler
- LED-Clip- und -Betriebsanzeige
- Metallgehäuse mit rückseitiger Abdeckkappe gegen Verschmutzung

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.  
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.  
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).  
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.  
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.



### Empfohlenes Zubehör

RACK-MXT52MP3

Schutzgehäuse f1/4r MXT-52MP3

## MXT-52MP3

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754261387
<b>Nettogewicht</b>	1,276 kg
<b>Eingangskanäle</b>	-
<b>Anzahl Mic/Mono</b>	-
<b>Anzahl Stereo</b>	-
<b>Anzahl Kanäle</b>	6
<b>Anzahl Eingänge</b>	5
<b>Mic-Eingang</b>	1 mV, 2 x XLR, sym.
<b>Line-Eingang</b>	230 mV, 2 x XLR, sym. 160 mV, 2 x Cinch L/R
<b>CD-Eingang</b>	-
<b>Phono-Eingang</b>	-
<b>Tape (Play)</b>	-
<b>Aux-Eingang</b>	160 mV, 1 x 3,5-mm-Klinke
<b>Insert-Eingang</b>	-
<b>Effekt Return</b>	-
<b>Master-Ausgang</b>	1-10 V, Klemme, mono, sym.
<b>Record-Ausgang</b>	-
<b>Monitor-Ausgang</b>	-
<b>Booth-Ausgang</b>	-
<b>Aux-Ausgang</b>	-
<b>Insert-Ausgang</b>	-
<b>Effekt Send</b>	-
<b>Control-Room</b>	-
<b>Tape (Rec)</b>	-
<b>Kopfhörer</b>	-
<b>Schwanenhalslampe</b>	-
<b>Wi-Fi</b>	-
<b>USB</b>	ja
<b>Bluetooth</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,03 %
<b>Störabstand</b>	> 78 dB
<b>Übersprechdämpfung</b>	-
<b>Klangregelung Tiefen</b>	±10 dB/100 Hz
<b>Klangregelung Mitten</b>	-
<b>Klangregelung Höhen</b>	±10 dB/12 kHz
<b>Equalizer</b>	-
<b>Talkover</b>	-
<b>Phantomspeisung</b>	19 V
<b>Crossfader</b>	-
<b>Mediaplayer</b>	MP3, USB
<b>Verstärker</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	DC/~ 24 V/250 mA
<b>Netzspannung</b>	24 V
<b>Netzfrequenz</b>	-
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	-
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	200 x 160 x 90 mm
<b>Breite</b>	200 mm
<b>Höhe</b>	160 mm
<b>Tiefe</b>	90 mm
<b>Höheneinheiten HE</b>	-
<b>Gewicht</b>	1,25 kg
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,22 x 0,145 x 0,265 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,53 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,276 kg