MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

# RU-850TB/5

Bruttopreis (EVP): CHF **179.40**

Bestellnummer: 259849

## UHF-PLL-Taschensender

**UHF-PLL-Taschensender**

- Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder Instrumentenmikrofon mit 4-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- 36-MHz-Bandbreite
- 6 Gruppen mit jeweils bis zu 22 kompatiblen Kanalpresets (114 Kanäle)
- REMOSET ULTRASONIC-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation
- Empfindlichkeitseinstellung (±15 dB), zusätzliche 20-dB-Abschwächung und Sendeleistung (10/50 mW) per Empfänger konfigurierbar
- Mute-Funktion
- Batterie-Low-Anzeige

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!
Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN"!

Herstellerinformation
JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

## Empfohlenes Zubehör

| | |
|---|---|
| CM-214ULF | KopfbÃ¼gelmikrofon Niere, 100-18000 Hz, fÃ¼r JTS |
| CM-304SP | Elektret-KopfbÃ¼gelmikrofon fÃ¼r Fitness und Ã¤robic |
| HSE-340/SK | KopfbÃ¼gelmikrofon, Niere 50-18 KHz, 4pol Mini XLR |
| 850CH-2 | LadegerÃ¤t |
| BK-3MCDE/2BE | NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic |

MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

# RU-850TB/5

| Technische Daten: | |
|---|---|
| **EAN-Code** | 4007754268676 |
| **Nettogewicht** | 0,087 kg |
| **Multi-Frequenz** | 1 |
| **Allgemeine Daten** | |
| **Art** | Taschensender |
| **Trägerfrequenzbereich** | 506-542 MHz |
| **Audio-Frequenzbereich** | 60-15000 Hz |
| **Kanäle** | 1 |
| **Klirrfaktor** | - |
| **Dynamik** | - |
| **Latenz** | - |
| **HF-Rauschabstand** | - |
| **Betriebsdauer** | 30 h |
| **Zul. Einsatztemperatur** | 0-40 °C |
| **Stromversorgung** | - |
| **Abmessungen** | - |
| **Gesamtgewicht** | - |
| **Anschlüsse** | - |
| **Senderdaten** | |
| **Sendeleistung** | 10/50 mW |
| **Reichweite** | - |
| **Stromversorgung Sender** | 2 x Mignon-Batterie (AA),Alkaline (nicht mitgeliefert) |
| **Breite Sender** | 62 mm |
| **Höhe Sender** | 97 mm |
| **Tiefe Sender** | 20 mm |
| **Gewicht Sender** | 69 g |
| **Anschlüsse Sender** | 4-Pol-Mini-XLR |
| **Empfängerdaten** | - |
| **Audiosignal Empfänger** | - |
| **Stromversorgung Empfänger** | - |
| **Breite Empfänger** | - |
| **Höhe Empfänger** | - |
| **Tiefe Empfänger** | - |
| **Gewicht Empfänger** | - |
| **Anschlüsse Empfänger** | - |