

SIEM-2/5 Bruttopreis (EVP): CHF 469.40

Bestellnummer: 255530

## Mono-UHF-PLL-In-Ear-Monitoring-System inkl. Sender SIEM-2T und Empfänger SIEM-2R

## In-Ear-Monitoring-System

Mono-UHF-PLL-In-Ear-Monitoring-System

- 16 Kanal-Presets
- Integrierter Limiter
- Rückseitige Loop-Ausgänge
- Sendeleistung umschaltbar
- Lieferung mit hochwertigem In-Ear-Ohrhörer IE-1
- 482-mm-Rackeinbau (19") von maximal zwei SIEM-2/5-Sendern auf einer HE mit optional erhältlichem Einbaurahmen DR-900SET

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU! Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt "WICHTIGE INFORMATIONEN"!

Herstellerinformation JTS PROFESSIONAL CO., LTD. No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist. 41280 Taichung City Taiwan jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

## Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch (z.B. länger als eine Woche) die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

Empfohlenes Zubehör	
EmpfÃ×nger zu SIEM-2/5, In-Ear	
1HE-GerÃ×tehalter zwei Half-Rack-Size	
Armtasche Funk-Taschensender PT-SIEM-Serie	
Gürteltasche Funk-Taschensender PT-SIEM-Serie	
Stereo-Ohrhörer	
Antennenverteiler 470-960MHz	
Antennenverteiler 470-960MHz	
Line- und Mikrofon-VerlÃ×ngerungskabel, 2m	





## **SIEM-2/5**

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754239430
Nettogewicht	0,659 kg
Allgemeine Daten	
Art	In-Ear-Monitoring-System
Trägerfrequenzbereich	518-542 MHz
Audio-Frequenzbereich	40-18000 Hz
Kanäle	2
Klirrfaktor	-
Dynamik	-
Latenz	-
HF-Rauschabstand	-
Betriebsdauer	> 8 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	
Sendeleistung	10/50 mW
Reichweite	<del>-</del>
Stromversorgung Sender	~ 100-240 Vüber beil. Steckernetzteil
Breite Sender	210 mm
Höhe Sender	42 mm
Tiefe Sender	180 mm
Gewicht Sender	460 g
Anschlüsse Sender	2 x Combo (In)2 x 6,3-mm-Kline, sym.
	(Loop-Out)
Empfängerdaten	
Audiosignal Empfänger	-
Stromversorgung Empfänger	2x Mignon-Batterie (AA),Alkali (nicht
	mitgeliefert)
Breite Empfänger	75 mm
Höhe Empfänger	160 mm
Tiefe Empfänger	32 mm
Gewicht Empfänger	90 g
Anschlüsse Empfänger	6,3-mm-Stereo-Klinke