

## TM-27

Bestellnummer: 170980

Bruttopreis (EVP): CHF **161.00**



### Megafon

#### **Aufmerksamkeit garantiert!**

Mit unserem Sortiment zuverlässiger Megafone haben wir für jeden Einsatzbereich die optimale Lösung. Wenige grundlegende Entscheidungskriterien helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Gerätes. Die Reichweite ist sicher das wichtigste Kriterium. Hier gilt: Je größer der Schalldruck (in dB), desto höher die Reichweite des Megafons. Ferner besteht die Möglichkeit, zwischen Megafonen mit integriertem Mikrofon, mit Handmikrofon oder Geräten mit einem zusätzlichen Funkmikrofon auszuwählen. Alle Megafone der Marke MONACOR werden durch handelsübliche Batterien mit Strom versorgt. Als Alternative bieten einige Geräte die zusätzliche Option eines 12-V-Anschlusses. Größe, Gewicht und der Stromverbrauch sind weitere Entscheidungsmerkmale. Mit Hilfe dieser Vergleichskriterien finden Sie im MONACOR-Programm garantiert schnell das ideale Megafon für Ihre individuellen Anforderungen.

#### Megafon

- Handmikrofon mit festmontiertem Spiralkabel
- Sprech-Feststelltaste und Lautstärkeregler am Mikrofon
- Sirene schaltbar
- Buchse für externen 12-V-Batteriebetrieb
- Kfz-Anschlusskabel

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Betreiben Sie das Megafon niemals in Ohrnähe einer anderen Person! Durch die verstärkte Stimme oder durch ein Rückkopplungspfeifen können Gehörschäden verursacht werden. Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch (z. B. länger als eine Woche) die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

#### Empfohlenes Zubehör

LR-14	Alkaline Batterie, Baby C, 2 Stk
TM-12DC	Anschlusskabel 6m

## TM-27

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754151206
<b>Nettogewicht</b>	1,82 kg
<b>Integriertes Mikrofon</b>	nein
<b>Hand-Mikrofon</b>	ja
<b>Funk-Mikrofon</b>	nein
<b>Feststelltaste Mikrofon</b>	ja
<b>Pistolengriff</b>	ja
<b>Tragegriff</b>	-
<b>Handgelenkschlaufe</b>	-
<b>Schultergurt</b>	ja
<b>Kfz-Anschlusskabel</b>	ja
<b>Sirene</b>	ja
<b>Signalton</b>	-
<b>Lautstärkeregler</b>	ja
<b>Batterieanzeige</b>	-
<b>8-mm-Gewinde</b>	-
<b>Aux-Eingang mit Pegelregler</b>	-
<b>Ausgangsleistung (P<sub>MAX</sub>)</b>	25 W
<b>Kenschalldruck</b>	119 dB
<b>Stromversorgung</b>	8 x 1,5-V-Baby-Batterie (C) nicht mitgeliefert, ext. DC 12 V/2 A
<b>12-V-Anschluss</b>	ja
<b>Abmessungen</b>	Ø 230 mm x 340 mm
<b>Gewicht</b>	1,7 kg
<b>Sonstiges</b>	
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,24 x 0,36 x 0,24 m
<b>Bruttogewicht</b>	2,26 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,82 kg