MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

VL120005

Bestellnummer: VL120005

Bruttopreis (EVP): CHF **538.40**

Audio amplifier 2x50W

Digitaler Verstärker mit 3 Eingängen. Mit 2x50W@8 Ohm als Standardausgang kann er durch Brückenschaltung auch auf 1x100W@4 Ohm umgeschaltet werden.

Die Bedienungsanleitung finden Sie

Digitaler Verstärker mit 3 Eingängen. Mit 2x50W@8 Ohm als Standardausgang kann er durch Brückenschaltung auch auf 1x100W@4 Ohm umgeschaltet werden.

Die Bedienungsanleitung finden Sie

Audio Input	2 stereo (L+R RCA, 3.5mm jack) >10K Ω 1 digital audio(SPDIF fiber connector)
Audio Output	1 amplifier (4P captive screw connector) 1 stereo loop out (3.5mm jack)
Output Type	Constant resistance 4Ω/8Ω
Power Output	2x50W / 1x100W (bridge)
Voltage Gain	32dB
Frequencey Response	20Hz~20KHz
CMRR	>80dB@20Hz to 20KHz
SNR	85dB(Max)
Stereo Channel Separation	>80dB@20Hz to 20KHz
Bandwidth	20Hz~25KHz
THD+Noise	<0.01% @1KHz
Control	Button, RS232, TCP/IP, optional IR remote
Power Supply	DC33V, 4A
Chassis Dimension	W148xH44xD160mm

Empfohlenes Zubehör

MC-415S/SW-CH	Ecolor Steckdosenleiste, Schwarz mit Schalter
PRORCARCA2	2 X RCA - 2 X RCA M-M 2 M
PRORCARCA5	2 X RCA - 2 X RCA M-M 5 M