MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

TXS-900HSE

Bruttopreis (EVP): CHF **159.40**

Bestellnummer: 255250

Multi-Frequenz-Taschensender, 823-832 MHz + 863-865 MHz

Multi-Frequenz-Taschensender
mit UHF-PLL-Technik

- 2 Frequenzbereiche
- SYNC-Funktion für die Synchronisation mit den Empfängern TXS-900 und TXS-920
- Mute-Funktion
- Empfindlichkeit 3-stufig einstellbar
- LCD-Anzeige für Kanal und Batteriezustand
- Geeignet für die Kombination mit Kopf-/Ohrbügelmikrofonen und Krawattenmikrofonen mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- Gürtel-Clip
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!
Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN"!

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

Empfohlenes Zubehör

TXS-900	Funk EmpfÃ¤ngereinheit 823-832 MHz + 863-865 MHz
TXS-920	Funk Empfangereinheit 2K 823-832 MHz + 863-865 MHz
HSE-70WP	SpritzwassergeschÃ¼tztes KopfbÃ¼gelmikrofon, IPX4
HSE-150/SK	KopfbÃ¼gelmikrofon, Kugel 20-20000 Hz Mini XLR
HSE-152/SK	KopfbÃ¼gelmikrofon, Niere 20-20000 Hz Mini XLR
HSE-110	KopfbÃ¼gel Mikrofon Superniere 20-20000Hz Mini XLR
HSE-80	Elektret-Kopfbbugelmikrofon fÃ¼r Fitness MiniXLR
HSE-130/SK	KopfbÃ¼gelmikrofon, Kugel 20-20000 Hz Mini XLR
HSE-132/SK	KopfbÃ¼gelmikrofon, Nieren 50-16000 Hz Mini XLR
HSE-140/SK	KopfbÃ¼gel Mikrofon fÃ¼r Kinder
HSE-310/SK	KopfbÃ¼gelmikrofon, Niere 50-18000 Hz Mini XLR
HSE-40/SK	OhrbÃ¼gel-Mikrofon Kugel 20-20000 Hz Mini XLR
BK-3MCDE/2BE	NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic

MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

TXS-900HSE

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754239119
Nettogewicht	0,076 kg
Multi-Frequenz	1
Allgemeine Daten	
Art	Taschensender
Trägerfrequenzbereich	823-832 MHz + 863-865 MHz
Audio-Frequenzbereich	80-18000 Hz
Kanäle	1
Klirrfaktor	-
Dynamik	-
Latenz	-
HF-Rauschabstand	-
Betriebsdauer	> 15 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	
Sendeleistung	10 mW
Reichweite	-
Stromversorgung Sender	2 x 1,5-V-Mignonbatterie
Breite Sender	65 mm
Höhe Sender	110 mm
Tiefe Sender	25 mm
Gewicht Sender	76 g
Anschlüsse Sender	1 x 3-Pol-Mini-XLR
Empfängerdaten	-
Audiosignal Empfänger	-
Stromversorgung Empfänger	-
Breite Empfänger	-
Höhe Empfänger	-
Tiefe Empfänger	-
Gewicht Empfänger	-
Anschlüsse Empfänger	-